

● 呼び出し周波数[メインチャンネル] 433.00MHz FMの場合

メインでCQを出す。応答局がいたら他の周波数にQSY(周波数変更)することを伝える。

変更先の周波数は、前もって空いている周波数を探しておく。

CQ CQ CQ 430 (ヨンサンマル・フォー・サーティ)

こちらは JQ1ZEL ポータブル・ワン  
JULIET QUEBEC ONE ZULU ECHO LIMA PORTABLE ONE

こちらは JQ1ZEL 筑波山移動

入感ありましたら応答願います。

こちらは JQ1ZEL ポータブル・ワン 筑波山移動  
受信します。

記録

CQを出した時刻

使用周波数

運用者の名前

ポータブル=移動局  
移動地は1エリア内  
(関東地方は1エリア)

応答があったら、相手コールサインをしっかりと聞き取る・メモする

JH1◇◇◇

応答ありがとうございます。

こちらは JQ1ZEL ポータブル・ワン 筑波山移動です

433.□□にQSY(周波数変更)よろしくお願ひします。

記録

相手局コールサイン

QSY先の周波数

433.□□に周波数変更[QSY]する。

こちらからすぐに相手をコールする。

JH1◇◇◇

こちらは JQ1ZEL ポータブル・ワン 筑波山移動  
JULIET QUEBEC ONE ZULU ECHO LIMA PORTABLE ONE

獨協中高アマチュア無線局と申します。

〔そちらのシグナルは59で届いております。  
レポートは59をお送りいたします。〕

● 東京都内の私立中学・高等学校のクラブ局です。

● 筑波山山頂での移動運用です。870MHzです。

● オペレーターのわたくしは 〇〇〇〇 と申します。

【フォネティック・コード + 漢字名】も伝える  
受信します。

記録

相手のレポート  
こちらのレポート

その他

相手の移動地

相手のリグ・出力・アンテナなど

870メーターハイ

標高やアンテナ地上高  
を表す。

相手からの交信内容を聞き取り、必要なことはメモを取る。

JH1◇◇◇

こちらは JQ1ZEL ポータブル・ワン

ファイナル=終わり

※相手が  
コンテストの時は  
レポート交換と  
こちらの住所  
だけでよい

(レポート、ありがとうございます)

QSLカード交換、希望いたしますのでよろしくお願いいたします。

こちらからは ビューロー経由 [JARL経由] で送ります。

● 使っているリグは、ICOMのT90です。(IC-T90)

付属のホイップ・アンテナで、出力5Wです。

● ロケーションは、筑波山頂で標高870mです。(住所/QTH 茨城県つくば市)

——次回、ファイナルということでおろしくお願いします。

…受信します。——本日はFB(良い)なQSO(交信)、ありがとうございました。73.